

MS2030B 數位鉤錶



- 顯示 4000 個計數。
- 鉗口開口 $\phi 28\text{mm}/1.1''$ 。
- 自動和手動量程。
- 自動關機。
- 二極體開路電壓 1.5V。
- 導通蜂鳴器 $<50\pm 20\Omega$ 。
- 資料保持。
- 背光。
- 工作燈。
- $50\pm 20\Omega$ 。
- 資料保持。接觸式電壓檢測器

規格	範圍	準確性
直流電壓	400mV/4V/40V/400V/600V	$\pm(0.8\%+3)$
交流電壓	400mV/4V/40V/400V/600V	$\pm(1.0\%+5)$
交流電流	4A/40A/400A/600A	$\pm(2.5\%+5)$
電阻	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω	$\pm(1.0\%+5)$
	40M Ω	$\pm(2.0\%+5)$
電容	5nF	$\pm(4.0\%+5)$
	50nF/500nF/5 μ F/50 μ F/100 μ F	$\pm(3.0\%+3)$
頻率	50Hz/500Hz/5kHz/10kHz	$\pm(1.0\%+5)$
工作週期	0.1%~99.9%	$\pm(2.0\%)$
溫度	-20 $^{\circ}$ C~1000 $^{\circ}$ C	$\pm(3.0\%+3)$
	-4 $^{\circ}$ F~1832 $^{\circ}$ F	$\pm(3.0\%+3)$
電源	3 \times 1.5V AAA 電池	
尺寸	198 \times 79 \times 38 mm	
配件	測試線、K 型熱電偶、手提包、電池和使用手冊	