

PHS-864A 非接觸式相序計(檢相計)



- 1.非接觸式量測的檢相計
- 2.具有檢測缺相和相序的雙重功能。
- 3.自動關機功能(約五分鐘)。
- 4 將鱷魚夾夾住電源線外部即可檢測，因此安全度高。
5. 儀表背面附有四顆強力磁鐵

PHS-864A 非接觸式相序檢測儀 具有非接觸式相序檢測、帶電巡線、簡易電檢、火線辨識、缺相判斷、斷線位置查找等功能，可夾緊外徑 $\Phi 1.6\text{mm}$ ~ 的電線 $\Phi 16\text{mm}$ ，使用時可將絕緣鉗直接夾在火線絕緣皮上進行測試，無需剝去電線或接觸裸露的高壓火線。測量結果採用 LED 動態顯示，非常清晰直觀，提高了測試的安全性和便利性，實際保護了操作人員的人身安全。

量測原理	靜電感應
輸入電壓	70~1000VAC(交流電壓)
頻率範圍	45~65Hz
適用線徑	$\Phi 10\text{mm} \sim 40\text{mm}$
自動關機	約五分鐘
電源不足警告	LED 指示燈
使用電源	AA 鹼性電池 x 2(顆)
電池壽命	約 70 小時
操作溫濕度	0°C~40°C 最大相對溼度 80%
儲存溫濕度	-10°C~50°C 最大相對溼度 80%
測試線長度	約 60 公分
外形尺寸	70(長) x 75(寬) x 30(高)mm
重量(含電池)	約 200 克
附件	說明書、皮套、電池

[正相位] 相位檢測燈順時針亮起

[反相位] 相位檢測燈逆時針亮起

[缺相] L1 或 L2 或 L3 燈不亮

[開路] L1 或 L2 或 L3 燈不亮

[電量]在設定電壓範圍內 L1、L2、L3 燈亮