

LCR-613 100KHz 數位 LCR 錶



基本功能	量程	基本精度
電感 (H)	20uH/200uH/20mH/200mH/ 2000mH/20H/200H/2000H/20KH	±(0.5%+5)
電容 (F)	200pF/200pF/2nF/20nF/200nF/ 2000nF/20uF/200uF/2000uF/20mF	±(0.5%+5)
電阻 (Ω)	20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/ 2MΩ/20MΩ/200MΩ	±(0.3%+5)
測試頻率	100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz	√
測試電壓	0.6Vrms	√
測試參數	L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR	√
最大顯示		19999
D/Q 最大顯示		1999
D/Q 解析度	0.001	√
自動量程		√
即時顯示測試頻率		√
測量模式	串聯/並聯	√
自動關機		√
低電壓顯示	≤6.8V	√
數字保持		√
相對測量		√
USB 資料傳輸		√
PC 資料記錄		60000
LCD 背光		√
模擬條		26 段
偏差比例測量		√
篩選功能		√
校準功能		√
輸出阻抗	120Ω	√
LCR 自動識別測量		√
電源	9V 電池(6F22) 或 USB 供電	
LCD 尺寸	40 X 63mm	
機身重量、尺寸	374g / 96 X 193 X 47mm	
標準配件	電池、SMD 測試鉗、USB 資料線、軟體光碟、轉接插座、短路片	