

DMM-8007A 數位 LCR 三用電錶



- 3 1/2 位數顯示
- LCR 量測功能
- 二極體/電晶體量測
- 電晶體專用插孔
- 螢幕背光顯示
- 自動關機功能

功能	範圍	精確度
直流電壓	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+3)
交流電壓	200mV/2V/20V/200V/750V	±(0.8%+5)
直流電流	2mA/20mA/200mA/20A	±(0.8%+10)
交流電流	2mA/20mA/200mA/20A	±(1.0%+15)
電阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	±(0.8%+3)
	20MΩ	±(1%+25)
	200 MΩ	±(1%+25)
電感	2mH/20mH/200mH/2H/20H	±(2.5%+30)
電容	20nF/200nF/2uF/20uF/200uF	±(3.5%+20)
頻率	10/100/1K/10K/100K/1M/20MHz	±(1.0%+10)
溫度	-20~1000°C	±(1.0%+5)
	0~1832°F	±(0.75%+5)
其他功能		
二極體/電晶體	√	
導通蜂鳴	√	
低電量符號	√	
螢幕保持	√	
自動關機	√	
背光	√	
輸入阻抗	10MΩ	
取樣間隔	3 次/秒	
頻率響應	40~400Hz	
顯示位數	1999	
LCD 尺寸	70×50mm	
電池	9V (6F22)	
重量	320g	
尺寸	190×88.5×27.5mm	
附件	錶筆/電池/熱偶線/說明書	